

## Cash Recycler ACR 3000

### AUTOMATISIERTES CASH-MANAGEMENT

#### Einfache Zahlungsverwaltung

Der ANKER Cash Recycler ist ein Banknoten- und Münzgeldverarbeitungsterminal, das eine sichere und geschlossene Bargeldverarbeitung gewährleistet. Durch seine präzise Verarbeitung von Zahlungen und Rückgeldausgabe wird er den Leistungsanforderungen an ein modernes und intelligentes Bezahlsystem gerecht.

#### Anbindung

Der Recycler kann unkompliziert und schnell an Ihr Kassensystem angeschlossen und in Ihre Software integriert werden. Nutzen Sie den vollen Funktionsumfang über die API oder profitieren Sie von einer minutenschnellen Anbindung über unsere hauseigene ZVT-Schnittstelle. Selbstverständlich stehen wir Ihnen mit umfassendem Support für den Cash Recycler und die ZVT-Schnittstelle zur Seite

#### Akzeptierte Währungen

- GBP | THB | USD | EUR | BRL | RUB | CZK | TRY | RON | DKK | HUF | MXN | PEN | ZAR | SGD

#### Unterstützte Sprachen

- Englisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Ungarisch, Russisch

#### Einsatzgebiet

- Einzelhandel, Dienstleistungsunternehmen, Gastronomie, am Kassentisch, im Thekenbereich
- In Kombination mit einem Self-Checkout

#### Ausstattung

<b>1</b> Münzeinwurf	<b>4</b> Münzausgabe
<b>2</b> 7" Tochtscreen	<b>5</b> Sicherheitszylinderschloss
<b>3</b> Banknotenein- und ausgabe	




Frontansicht



Ausführung in weiß



Geldschein einführen



Münzeinwurf




# ANKER Cash Recycler

Technische Daten im Überblick. Ihr Wegweiser zum passenden Produkt.


<b><u>Modell</u></b>	ACR-1
<b><u>Breite x Höhe x Tiefe in mm</u></b>	335 x 660 x 401
<b><u>Touchscreen</u></b>	7"
<b><u>Beleuchtung</u></b>	Scheinein-/ausgabefach
<b><u>Sonstige Ausstattung</u></b>	Austauschbare Design-Blenden
<b><u>Betriebssystem und technische Ausstattung</u></b>	<p><b><u>Android</u></b>            Chipset: Rockchip RK3288            Processor: Quad-Core            Memory: 2GB DDR3            Graphic GPU: Mali™ - T764 ARM MP4 GPU            Anschlüsse: GPIO (24pol.)            HDMI™; 4x USB 2.0; LAN (10/100/1000)</p>
<b><u>Datenverbindung</u></b>	LAN/WLAN/Bluetooth
<b><u>Farben</u></b>	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 Schwarz <input type="checkbox"/> RAL 9016 Matt-weiß
<b><u>Geschwindigkeit</u></b>	Annahme von Scheinen in ca. 2 Sek. Ausgabe bis zu 12 Münzen/Sek.
<b><u>Kapazität</u></b>	<p><b><u>Münzrecycler</u></b>            1.400 (€1) oder 1.050 (£1) oder 1.500 (Quarters) - Münzen oder            50 (€2) + 700 (€1) + 300 (50c) - gemischte Münzen</p> <p><b><u>Banknotenrecycler</u></b>            bis zu 80 gemischte Banknoten</p> <p><b><u>Sammelkassette</u></b>            bis zu 500 Banknoten</p>

Änderungen vorbehalten.


## Zubehör




Art.nr.: 13300.300-00x0  
Sockel




Art.nr.: 13300.285-00x1  
SCO Auftisch- & ACR-Montage



Art.nr.: 13300.292-00x0  
ACR Wandmontage



Art.nr. 13300.296-00x1  
Adapter zur Kombination von ACR mit SCO bei Wandbefestigung



Art.nr. 13300.294-00x0  
SCO Wandmontage

Für die Kombination von SCO auf dem ACR bitte Art.nr.: 13300.285-00x1 bestellen.

Für eine Kombination von SCO und ACR als Wandmontage werden Art.nr.: 13300.292-00x0, 13300.294-00x0 und 13300.296-00x1 benötigt.