

## ANKER Cash Recycler

AUTOMATISIERTES CASH-MANGEMENT

### Einfache Zahlungsverwaltung

Der ANKER Cash Recycler ist ein Banknoten- und Münzgeldverarbeitungsterminal, das eine sichere und geschlossene Bargeldverarbeitung gewährleistet. Durch seine präzise Verarbeitung von Zahlungen und Rückgeldausgabe wird er den Leistungsanforderungen an ein modernes und intelligentes Bezahlsystem gerecht.

### Akzeptierte Währungen

- GBP | THB | USD | EUR | BRL | RUB | CZK | TRY | RON | DKK | HUF | MXN | PEN | ZAR | SGD

### Unterstützte Sprachen

- Englisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Ungarisch, Russisch

### Einsatzgebiet

- Einzelhandel, Dienstleistungsunternehmen, Gastronomie, am Kassentisch, im Thekenbereich
- In Kombination mit einem Self-Checkout

### Ausstattung

<b>1</b> Münzeinwurf	<b>4</b> Münzausgabe
<b>2</b> 7" Tochtscreen	<b>5</b> Sicherheitszylinder-schloss
<b>3</b> Banknotenein- und ausgabe	

### Anwendungsvideos

Anwendung des Cash Recyclers

Technische Details des Cash Recyclers




Frontansicht



Ausführung in weiß



Geldschein einführen



Geldeinwurf




# ANKER Cash Recycler

Technische Daten im Überblick. Ihr Wegweiser zum passenden Produkt.


<b>Modell</b>	ACR-1
<b>Breite x Höhe x Tiefe in mm</b>	335 x 660 x 401
<b>Touchscreen</b>	7"
<b>Beleuchtung</b>	Scheinein-/ausgabefach
<b>Sonstige Ausstattung</b>	Austauschbare Design-Blenden
<b>Betriebssystem und technische Ausstattung</b>	<b>Android</b> Chipset: Rockchip RK3288 Processor: Quad-Core Memory: 2GB DDR3 Graphic GPU: Mali™ - T764 ARM MP4 GPU Anschlüsse: GPIO (24pol.) HDMI™; 4x USB 2.0; LAN (10/100/1000)
<b>Datenverbindung</b>	LAN/WLAN/Bluetooth
<b>Farben</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 Schwarz <input type="checkbox"/> RAL 9016 Matt-weiß
<b>Geschwindigkeit</b>	Annahme von Scheinen in ca. 2 Sek. Ausgabe bis zu 12 Münzen/Sek.
<b>Kapazität</b>	<b>Münzrecycler</b> 1.400 (€1) oder 1.050 (£1) oder 1.500 (Quarters) - Münzen oder 50 (€2) + 700 (€1) + 300 (50c) - gemischte Münzen <b>Banknotenrecycler</b> bis zu 80 gemischte Banknoten <b>Sammelkassette</b> bis zu 500 Banknoten

Änderungen vorbehalten.


## Zubehör




Art.nr.: 13300.300-00x0  
Sockel




Art.nr.: 13300.285-00x1  
SCO Auftisch- & ACR-Montage



Art.nr.: 13300.292-00x0  
ACR Wandmontage



Art.nr. 13300.296-00x1  
Adapter zur Kombination von ACR mit SCO bei Wandbefestigung



Art.nr. 13300.294-00x0  
SCO Wandmontage

Für die Kombination von SCO auf dem ACR bitte Art.nr.: 13300.285-00x1 bestellen.

Für eine Kombination von SCO und ACR als Wandmontage werden Art.nr.: 13300.292-00x0, 13300.294-00x0 und 13300.296-00x1 benötigt.