

MDS54

Die Individuelle für geringe Tiefen bei maximalem Volumen

Die MDS54 ist bedingt durch ihre geringe Bautiefe für den Ein- und Unterbau konzipiert und stellt eine optimale Lösung für Tresen mit beengten Platzverhältnissen dar. Der Auszug fährt lediglich 160 mm aus und gewährt dabei vollen Zugriff auf den Kasseneinsatz.

Die breite Geldlade bietet Platz für einen großzügigen Kasseneinsatz mit großen Münzfächern für einen noch höheren Wechselgeldbestand. Der herausnehmbare Kasseneinsatz kann individuell konfiguriert werden, z.B. mit Banknoten auf der entgegengesetzten Seite zum Kundenstrom.

Der Münzgeldeinsatz mit den 8 separaten Coin Cups kann en bloc herausgenommen werden. Stehende Notenfächer mit Andruckplatte ermöglichen eine Aufnahme vieler Scheine pro Notenfach. Ein universelles Fach für Belege und Rolllengeld befindet sich unter dem Münzbereich.

Die robuste Ganzstahlkonstruktion sowie die feuerverzinkten und kugelgelagerten Teleskopschienen sorgen für Stabilität und unterstützen, neben der bewährten Verriegelungsmechanik, die Sicherheit des Geldbestandes.



Geschlossene Schublade



Doppelter Einwurfschlitz zum Separieren von Dokumenten

DIE MDS54 AUF EINEN BLICK

- Ganzstahlkonstruktion
- 8 verwiegbare Coin Cups
- Schublade fährt nur 160 mm aus
- Geldschublade kann auf oder unter dem Tresen montiert werden
- Einsatz mit abschließbarem Deckel

→ MICROSCHALTER

Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.



Unbestückter Schubladeneinsatz

→ ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu allen Systemen.

→ ANSCHLUSSKABEL

Separates, gestecktes 2 m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard (weitere Systeme auf Anfrage möglich).



Bestückter Schubladeneinsatz mit optionalem Deckel

→ SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE

Gleichschließendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schlüssel; gemischte Schließung auf Anfrage.

PRODUKTÜBERSICHT**MDS54****ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.**

550 x 200 x 110

GEWICHT IN KG CA.

10

MATERIAL

Ganzstahlkonstruktion

FARBE

Anthrazit RAL 7021 ●

ANZAHL FÄCHER

4 Schein-, 8 Münz-, 1 Universalfächer

VERWIEGBARE MÜNZBECHER

Ja

HERAUSNEHMBARER EINSATZ

Nein

ELEKTR. AUSFÜHRUNG IN VOLT

6 - 38

SCHNITTSTELLEN

Interface Multi 6 - 38 V, separates Anschlusskabel zur Verbindung an gängige Hardware

KABEL2 m Kabel // RJ12 (29101.090-0020)
3 m Kabel // SDL (29101.091-0020)**SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG**

Gleichschließendes 3-Positionen-Schloss; gemischte Schließung auf Anfrage

SCHUBLADENFÜHRUNG

Kugelgelagerte Laufschielen

ABSCHLIESSBARER DECKEL

Optional

